

## WG1028 ID/IC 卡 USB 发卡器 说明书

### 一、概述

USB台式发卡器是配合联网型门禁系统,用于发卡的非必选配置.它用来读取ID卡或者IC卡的卡号,将光标停留在需要输入卡号的地方,刷卡后卡号会自动写入;它也可以应用于其它行业,用到感应式IC卡的软件,做为二次开发的设备使用.USB台式发卡器由USB直接供电,无需额外电源,无需驱动,即插即用.



### 二、性能参数

通讯方式:	USB 即插即用
工作电压:	5VDC USB直接供电
工作电流:	<100MA
工作频率:	125KHz 或者 13.56 MHz (自适应)
输出格式:	计算机标准键盘格式; wiegand26标准8位卡号
输入格式:	EM卡 或者 Mifare one卡 (同时兼容)
读卡距离:	1-6厘米 (与卡片的类型有关)
外观尺寸:	106mm * 82mm * 25mm
工作温度:	-40℃至70℃
相对湿度:	0-95%
外观颜色:	黑色
操作系统:	支持Windows 2000, Windows XP及其以上版本

### 三、注意事项

该设备应该尽量远离金属物体,因为金属对射频有一定的屏蔽和吸收作用,会影响到感应距离,另外,电脑显示器的辐射也会影响到读卡距离.